



Radiobediening in miniatuurformaat 4,5 miljoen miljard combinaties,
433,92 MHz rolling code met zelflering.

Eén enkele toets voor het aansturen van de automatisering.

Gemakkelijk te vervangen batterij.

Very wordt gekenmerkt door een **modern en geraffineerd design**, ontworpen als de ideale zender voor in de auto of handtas (er wordt een handige dashboardsteun meegeleverd om Very in de auto te bevestigen).

Klein, plat: voor in uw zak, of als elegante sleutelhanger.

Lithiumbatterij: tot 3 jaar autonomie.

Het systeem kan via een interface worden verbonden met de palmtop BUPC voor een eenvoudig beheer van de codes on-site of via PC.

| Code | Beschrijving | St/verpak |
|------|--------------|-----------|
| VR | 2 kanalen | 10 |

Technische gegevens

| | |
|------------------------------|--|
| Draaggolffrequentie | : 433,92 MHz \pm 100 KHz |
| Geschat bereik | : 150 - 200 m met afgestemde antenne, in open ruimte |
| Codering | : digitaal 52 bits (4,5 miljoen miljard combinaties) |
| Voeding | : 6 Vdc met 2 lithiumbatterijen type CR2016 |
| Gemiddelde stroomopname (mA) | : 10 |
| Afmetingen (mm) | : 65x30x10 h |